Índice de contenido

¿Qué es Sensilight Mini? 30
- RPL™ (Luz pulsada reactiva) - ¿Cómo funciona?
- Reducción a largo plazo del vello y ciclo de crecimiento

Uso previsto 31

Descripción del dispositivo Sensilight Mini 33
- Descripción del interfaz del usuario

Qué debe esperarse del uso de Sensilight Mini 36

Cuándo no debe usarse Sensilight Mini 36
- Contraindicaciones 36
- Advertencias 37
- Precauciones 38

Posibles efectos secundarios 39

Dispositivos de seguridad 40

Instrucciones de uso 40
- Configuración del dispositivo
- Preparación
- Prueba preliminar
- Cómo llevar a cabo el tratamiento

Protocolo de tratamiento recomendado 44

Tratamiento facial 46

Resultados 48

Cuidados después del tratamiento 49

Limpieza 49

Solución de problemas 50

Servicio de atención al cliente 51

Características del dispositivo 51
- Instrucciones de almacenamiento

Etiquetado 52

Registro del tratamiento 53

Todos los derechos reservados © Home Well Trading Ltd.

¿Qué es Sensilight Mini?

Sensilight Mini es un dispositivo de uso personal pensado para la eliminación del vello no deseado.

Sensilight Mini utiliza la tecnología RPL™ (Luz pulsada reactiva), propiedad de Sensica.

RPL™ (Luz pulsada reactiva) - ¿Cómo funciona?

Sensilight Mini está basado en el principio científico de la fototermólisis.
La tecnología avanzada de RPL™ (Reactive Pulse Light, luz pulsada reactiva) utiliza IPL combinada con unos exclusivos sensores de la condición de la piel. La luz pulsada penetra las diferentes capas de la piel, desde la epidermis a la dermis, y es absorbida por la melamina del tallo del vello. El calor generado por la luz que ha absorbido se disipa entonces en el folículo, la zona queda afectada por el calor y se reduce el crecimiento del vello.

Reducción a largo plazo del vello y ciclo de crecimiento

La reducción permanente del vello, también llamada reducción a largo plazo, consiste en la reducción del número de pelos que vuelven a crecer, medidos 6, 9 y 12 meses después de acabar el protocolo de tratamiento.
Tres factores juegan un papel importante en la reducción del vello a largo plazo:

- Ciclo de crecimiento del vello: El vello crece en tres fases: Anagen, Catagen y Telogen. La Anagen es una fase de crecimiento, mientras que la Catagen y la Telogen son fases de descanso. La reducción permanente del vello solo puede darse durante la fase Anagen. La duración del ciclo de crecimiento completo del vello dura habitualmente entre 18 y 24 meses, y varía según las personas en función de la zona corporal. En un momento dado, la mayoría de los folículos del vello de una zona de la piel están en la fase de descanso. Se requiere al menos un ciclo completo de crecimiento del vello para lograr una reducción de vello duradera.

- **Tono de la piel:** La piel más oscura contiene más melanina, que compite con el vello a tratar en la absorción de energía de la luz. Por ello, no es adecuado usar Sensilight Mini sobre pieles muy oscuras. (Véase abajo la escala de tonos de piel de Fitzpatrick.
- **Color del vello:** Sensilight Mini tiene un efecto mayor sobre el vello oscuro, o sobre el vello con más melanina. El vello castaño y castaño claro también responde, pero requiere mayor número de sesiones. Es posible que el vello pelirrojo responda. La respuesta del vello blanco, gris o rubio es más limitada. Sin embargo, algunos usuarios han comprobado una reducción del vello tras múltiples sesiones de tratamiento.*

Es importante leer cuidadosamente esta guía antes de iniciar el tratamiento con Sensilight Mini.
Se puede encontrar esta guía y un vídeo de instrucciones en www.sensica.com

Uso Previsto

Nota: Sensilight Mini está especialmente diseñado para uso personal y por un solo usuario.

- Sensilight Mini es un dispositivo de sobremesa pensado para reducir el vello no deseado de hombres y mujeres de más de 18 años.
- El dispositivo está pensado para usarlo en las piernas, axilas, borde del biquini, espalda, hombros, pecho y estómago. También puede usarse para tratar ciertas zonas permitidas del rostro (véase a continuación el apartado sobre **Tratamiento facial** del **Protocolo de tratamiento recomendado**. No utilices nunca Sensilight Mini alrededor de los ojos.

- El dispositivo no está pensado para eliminar el vello de las zonas íntimas, como el ano, los genitales o los pezones. Utilízalo de acuerdo con estas instrucciones de uso.
- El dispositivo está pensado solo para el uso doméstico.
- El dispositivo está pensado para usarse sobre pieles de los tipos con tono I a V según la escala de Fitzpatrick. No debe usarse sobre pieles oscuras, como la tipo VI.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS.

Nota: La eliminación del vello con láser o con una fuente intensa de luz pulsada puede producir un aumento del crecimiento del vello en algunos individuos. Según los datos actualmente disponibles, los mayores grupos de riesgo para esta reacción son las mujeres de origen Mediterráneo, del Medio Este y del sur de Asia que se hayan tratado el rostro y el cuello.

Descripción del dispositivo Sensilight Mini

La caja de Sensilight Mini incluye los siguientes componentes:

- El dispositivo manual Sensilight Mini
- Alimentación eléctrica externa

Descripción del dispositivo

1. Botón de ENCENDIDO/APAGADO y botón de selección de energía
2. Botón de disparo
3. Indicador de estado
4. Pilotos de nivel de energía
5. Tono de piel y sensor de contacto
6. Toma de alimentación
7. Marco de tratamiento
8. Lámpara

Descripción del interfaz del usuario

El interfaz del usuario y las capacidad de control de Sensilight Mini incluyen las siguientes características:

1. Botón de **ENCENDIDO/APAGADO** y botón de selección **de energía**
   - Botón utilizado para activar el dispositivo, desactivarlo y elegir la energía.
   - Cuando se oprime el botón (una vez conectado el dispositivo a la alimentación) se enciende el dispositivo con un nivel de energía 1. Cada vez que se oprime el botón, cambia el nivel de energía, de más bajo a más alto, hasta 3 niveles de energía diferentes.
   - El dispositivo cambiará a modo de espera cuando permanezca inactivo o se presione el botón ENCENDIDO/APAGADO durante 3 segundos.
2. Botón de disparo (activación de pulsación) en la parte superior izquierda del dispositivo, marcado con el icono . Si el marco de tratamiento está en pleno contacto con la piel y el tono de la piel está dentro de la gama admitida, el botón activador accionará la lámpara de destellos. Una sola presión del botón activará una sola pulsación, la presión mantenida del botón activará las pulsaciones continuadas, mientras se presiona.

Indicador	Modo	
Sin luz	APAGADO	El dispositivo no está trabajando (no está conectado a la fuente de alimentación).
Luz verde parpadeante	En espera	El dispositivo está en modo de espera (antes del encendido o cuando se deja inactivo durante 3 minutos).
Luces verdes de niveles de energía 1 a 3	Nivel de energía 1 a 3	Los tres niveles de energía están indicados con las tres luces LED.
Luz verde fija	ENCENDIDO	La pulsación está lista.
Destello naranja	Activación (pulsación) bloqueada	El dispositivo no emitirá pulsaciones porque no hay pleno contacto con la piel.
Destello rojo	Activación (pulsación) bloqueada	El dispositivo no emitirá pulsaciones porque no admite el tono de piel (nivel alto en la escala de Fitzpatrick como se describe en la sección previa **Reducción de vello a largo plazo y ciclo de crecimiento del vello.**
Luz naranja parpadeante	El final de la lámpara está cerca	Indica que la vida útil de la lámpara está llegando a su fin.
Luz roja fija	Fin de la vida útil / bloqueado	El dispositivo está permanentemente bloqueado, la lámpara ha llegado al final de su vida útil o ha ocurrido una avería interna.

Qué debe esperarse del uso de Sensilight Mini

Durante el tratamiento de depilación, se puede notar:

- Un ruido —pop— con cada pulsación, cada vez que se activa el pulsado.
- Una sensación de calor irradiada por la energía de la luz después de cada pulsación.
- Un suave escozor, similar al que nos produce una goma.
- Ligero enrojecimiento de la piel durante o inmediatamente después del tratamiento.

Cuándo no debe usarse Sensilight Mini

Sensilight Mini está pensado para proporcionar un tratamiento efectivo sobre pieles normales, sanas e intactas. Sin embargo, el dispositivo no es adecuado para todos. Lee con atención la siguiente información antes de iniciar un tratamiento con Sensilight Mini. Si sigues teniendo preguntas, y no estás seguro o dudas sobre la seguridad de Sensilight Mini, consulta con tu médico.

Contraindicaciones

No utilices el dispositivo Sensilight Mini en ninguno de los casos siguientes:

- si tienes menos de 18 años: no se ha probado el uso de Sensilight Mini sobre niños ni por ellos y podría provocarles serios daños.
- si estás embarazada o tienes alguna posibilidad de estarlo, o si estás criando: no se ha probado el uso de Sensilight Mini en esos casos y puede estimular la pigmentación.
- si tienes cáncer de piel o si has recibido radioterapia o quimioterapia durante los pasados tres meses: no se ha probado el uso de Sensilight Mini en estos casos. La radiación y la quimioterapia pueden comprometer el sistema inmune y de esto pueden resultar serios daños.
- si sufres epilepsia: podría provocar una convulsión.
- si tienes un historial de brotes de herpes o psoriasis en la zona a tratar: puede tener efectos secundarios graves.
- si padeces formación de cicatrices queloides (crecimiento de tejido cicatricial extra en la zona donde ha habido una herida)

el uso del dispositivo no ha sido probado y puede producir complicaciones graves en la piel.

- si durante los dos meses pasados has estado tomando antibióticos de tetraciclina o medicación con los siguientes ingredientes activos: ácido retinoico, retina-A, vitamina A, como Accutane: se consideran medicamentos fotosensibilizadores y el uso de Sensilight Mini puede provocar graves daños.
- si eres fotosensible o tienes cualquier otra enfermedad relacionada con la sensibilidad a la luz: puede provocarte graves daños.
- si padeces una enfermedad metabólica severa o que descompensa tu metabolismo, como diabetes: en el caso de efectos adversos, puede haber un mayor riesgo de que se retrase la cicatrización y de infección.
- si te has hecho un peeling o un rejuvenecimiento cutáneo en las pasada ocho semanas: puede estimular la pigmentación.

Además, no uses Sensilight Mini:

- sobre zonas con riesgo de neoplasias.
- sobre piel dañada o lesionada.
- sobre las zonas del rostro situadas por encima de la línea del pómulo o alrededor de las cejas y pestañas: podría causar serios daños a tus ojos.

Nota: Si te has sometido a otros tratamientos estéticos o si tiene dudas respecto a los posibles efectos secundarios, consulta a tu médico antes de utilizar Sensilight Mini.

Advertencias

No utilices Sensilight Mini:

- sobre piel naturalmente oscura (ver la escala de Fitzpatrick en la sección anterior de **Uso previsto**).
- si tiene manchas marrones oscuras o negras como pecas, marcas de nacimiento, lunares o ampollas en la zona a tratar.
- sobre membranas mucosas como orificios nasales, labios de la boca, cejas, oídos, zona genital, ano o contorno de los pezones: puede provocar daños.
- sobre piercings o elementos metálicos como pendientes o joyería: puede provocar quemaduras.

- sobre zonas tatuadas o con maquillaje permanente.
- sobre piel bronceada o después de tomar el sol; puede causar quemaduras graves o daños en la piel.

Además:

- Evita tomar el sol durante más de 15 minutos durante las 4 semanas anteriores al tratamiento y al menos 2 semanas después. Si durante este periodo la zona de la piel tratada queda expuesta al sol, asegúrate de aplicarte un factor de protección solar 30 o superior.
- No mires nunca directamente a la luz que proviene del aplicador Sensilight Mini ni de su lámpara: puede causar graves daños.
- No utilices nunca líquidos inflamables como alcohol (incluidos los perfumes, desinfectantes y otros productos que contengan alcohol) ni acetona para limpiar la piel una hora antes de usar Sensilight Mini: puede causar quemaduras en la piel.
- No trates una misma zona de la piel más de una vez en cada sesión: puede causar irritación de la piel.

Precauciones

- Antes de usar Sensilight Mini asegúrate de que el dispositivo esté limpio, seco e intacto. Las instrucciones de limpieza se detallan en la sección de **Limpieza**.
- No uses este aparato cerca de bañeras, duchas y otros recipientes con agua: supone un riesgo de electrocución.
- No abras ni repares el dispositivo ya que puedes exponerte a componentes eléctricos peligrosos.
- No dejes el dispositivo solo cuando esté enchufado pues puede haber riesgo de electrocución.
- No utilices el dispositivo si alguno de sus componentes o accesorios no funciona adecuadamente, parece estropeado, roto, suelto, mojado o si falta (pues el dispositivo emite radiaciones UV e IR), o si huele a humo.
- No compartas nunca el dispositivo: hacerlo incrementa la posibilidad de transmitir enfermedades entre los usuarios.
- Este dispositivo no está pensado para que lo utilicen personas con capacidad física, sensorial o mental reducida.

Utiliza Sensilight Mini solo con la alimentación eléctrica externa y los accesorios suministrados para su uso con este dispositivo. Para tu seguridad, no utilices nunca adaptadores que no hayan sido aprobados por el fabricante.

Utiliza el dispositivo Sensilight Mini solo según estas Instrucciones de uso.

Posibles efectos secundarios

Si utilizas el dispositivo Sensilight Mini de acuerdo con estas instrucciones, los efectos secundarios son poco habituales. Sin embargo, todo tratamiento estético, incluso el uso de dispositivos domésticos, puede causar algunos efectos secundarios. Estos suelen ser raros y temporales y se resuelven espontáneamente en pocas horas o días.

Si experimentas reacciones adversas, deja de utilizar el dispositivo Sensilight Mini inmediatamente.

Consulta con tu médico si es necesario.

Grado de los efectos secundarios	Efectos secundarios
Menores	Irritación de la piel
	Enrojecimiento
	Sensibilidad cutánea
Poco frecuentes	Quemaduras
	Cicatrices
	Cambios en la pigmentación
	Enrojecimiento excesivo e inflamación
Muy infrecuentes	Infecciones
	Moratones

Dispositivos de seguridad

Sensilight lleva incorporado un sensor del color de la piel automático diseñado para proporcionar seguridad y confianza. El sensor evalúa constantemente el tono de la piel y permite que Sensilight Mini funcione únicamente en las zonas adecuadas. Este dispositivo de seguridad inteligente desactiva el tratamiento si la piel es demasiado oscura o está demasiado bronceada.

Como precaución añadida, el extremo del aplicador se ha diseñado para emitir luz pulsada solo cuando está en pleno contacto con tu piel.

Instrucciones de uso

Sensilight Mini está pensado para su uso en piernas, brazos, línea del biquini, espalda, hombros, pecho y en las zonas permitidas del rostro: ver al apartado sobre **Tratamiento facial** en el siguiente **Protocolo de tratamiento recomendado**.

Configuración del dispositivo

1. Saca todos los componentes (el dispositivo manual y el alimentador eléctrico) de la caja.
2. Antes de iniciar el tratamiento, asegúrate de que el dispositivo esté limpio, seco e intacto.
3. Introduce un extremo del cable de alimentación en el enchufe y el otro en la toma del dispositivo (el elemento 6 de la imagen anterior de **Descripción del dispositivo**).

Tu Sensilight Mini está ahora listo para usarse.

Preparación

1. Elimina todas las joyas de la zona a tratar.
2. Antes de iniciar el tratamiento, asegúrate de que tienes la piel afeitada, limpia, seca y sin residuos de polvo, crema, maquillaje, antitranspirantes o desodorantes.
3. Te puedes afeitar entre un tratamiento y otro, pero no debes depilarte con cera ni con pinza.
4. No utilices nunca líquidos inflamables como alcohol (incluidos los perfumes, desinfectantes y otros productos que contengan alcohol) ni acetona para limpiar la piel una hora antes de usar Sensilight Mini, pues puede causar quemaduras en la piel.
5. 48 horas antes de usar Sensilight Mini por primera vez, realiza una prueba previa sobre un trozo pequeño de tu piel (mejor sobre la zona que piensas tratar), para determinar la configuración del nivel de energía de tu tratamiento (ver la **Prueba preliminar** del apartado siguiente para más detalles.

Recuerda:

- Sensilight Mini lleva incorporado un sensor del tono de la piel que solo permite aplicarlo sobre los tonos de piel adecuados. Este dispositivo único de seguridad no te permitirá tratar las zonas donde la piel es demasiado oscura o está muy bronceada, incluso si el tono general de tu piel es más claro.
- No uses Sensilight Mini sobre el rostro encima de la línea del pómulo: alrededor de los ojos, cejas o pestañas pues esto podría causar graves daños a tus ojos.
- Sensilight Mini adecuado también para hombres. Sin embargo, el vello masculino, sobre todo el del pecho, necesitará un mayor número de sesiones.

Prueba preliminar

La prueba preliminar determina la reacción de tu piel al tratamiento con Sensilight Mini y te ayuda a establecer la configuración óptima para cada zona de tratamiento.

Realiza una prueba preliminar en cada zona que desees tratar 48 horas antes del tratamiento completo.

Nota: No trates zonas completas con un nivel de energía que no hayas probado previamente.

No trates la zona de prueba hasta al menos 48 horas después de llevar a cabo la prueba previa.

---

1. Elige el nivel de energía más bajo (nivel 1) del dispositivo y emite una pulsación sobre la zona de la piel elegida para la prueba preliminar.
2. Si este nivel de energía te resulta cómodo, aumenta hasta el nivel 2 y emite otra pulsación adicional en el siguiente punto.
3. Solo si también te resulta cómodo, puedes aumentar hasta el nivel máximo de energía, el nivel 3.
4. Si no te resulta cómodo, para inmediatamente la prueba, el aumento del nivel de energía aumenta el riesgo de efectos adversos.
5. Si ves efectos adversos, como enrojecimiento o ampollas, para inmediatamente la prueba preliminar.
6. Una vez terminada la prueba, espera 48 horas y examina esta zona. Si la piel de la zona de la prueba tiene aspecto normal, sin efectos indeseados o solo un enrojecimiento leve, puedes realizar el tratamiento completo con el nivel de energía más alto que te resulte más cómodo. Si se aprecia un gran enrojecimiento, hinchazón o ampollas incluso en la configuración con el nivel de energía más bajo, no realices el tratamiento completo en esta zona.

Cómo llevar a cabo el tratamiento

Nota: Se debe realizar una prueba preliminar antes de realizar el tratamiento completo. Véase la sección anterior **Prueba preliminar**.

1. Prepara tu piel. Véase a sección anterior Prepara tu piel.
2. Para encender el Sensilight Mini, presiona el botón ENCENDIDO/APAGADO (el elemento 1 de la imagen previa **Descripción del dispositivo**). El indicador verde de nivel de energía 1 se encenderá.
3. El dispositivo se configura automáticamente con el nivel de energía más bajo, el 1. Para realizar el tratamiento con un nivel de energía superior, presiona el botón de selección de nivel de energía (el elemento 1 de la imagen previa **Descripción del dispositivo**).
4. Puedes disminuir o aumentar el nivel de energía hasta alcanzar el nivel de energía más alto en el que te hayas sentido cómodo en la prueba preliminar. Los pilotos de nivel de energía (elemento 4 de la imagen previa **Descripción del dispositivo**) se encenderá en verde en la escala de nivel, según el nivel elegido.
5. Sitúa el marco de tratamiento del Sensilight Mini (elemento 7 de la imagen previa **Descripción del dispositivo**) sobre la zona a tratar, asegurándote de que está en pleno contacto con la piel. Si la Sensilight Mini no está correctamente situada, o si el tono de tu piel es demasiado oscuro o demasiado bronceado, el indicador se pondrá en rojo. En este caso, Sensilight Mini no emitirá ninguna pulsación de luz en esta zona de tu piel.
6. Para una sola pulsación, presiona el botón activador una sola vez (elemento 2 de la imagen previa **Descripción del dispositivo**). Si deseas pulsaciones continuadas, presiona el botón activador y mantenlo presionado. Mientras estés presionando el botó activador, verás un destello luminoso y escucharás un ruido y puede que sientas un olor suave o una sensación de calor.

7. Mantén presionado el botón activador, y mueve el dispositivo con cada pulsación hasta el siguiente punto, sin levantarlo de la piel. Después de cada pulsación, el dispositivo se recargará inmediatamente y estará listo para la siguiente. Repite el proceso hasta cubrir toda la zona a tratar.
8. Después del tratamiento, apaga el dispositivo presionando en el botón de ENCENDIDO/APAGADO durante 3 segundos; una luz indicadora fija se encenderá mientras el dispositivo esté en modo de apagado. Desenchufa el dispositivo después de cada sesión de tratamiento.

Notas importantes:

- Intenta no solapar las pulsaciones: la repetición de las mismas en un mismo punto puede causar quemaduras.
- No trates una misma zona de la piel más de una vez en cada tratamiento: puede causar irritación de la piel.
- Sensilight Mini **no activará** una pulsación si:
  a. contacto del marco de tratamiento con la piel no es total.
  b. Tu tono de piel es demasiado oscuro o está muy bronceado.

Protocolo de tratamiento recomendado

El protocolo recomendado depende del tipo de vello y piel de la zona a tratar:

- **Vello corporal:** los tratamientos de depilación 1 a 4 deberían realizarse cada dos semanas aproximadamente.

  Los siguientes tratamientos, del 5º a 8º, deberían distanciarse cuatro semanas.
- **Vello del rostro:** los tratamientos de depilación 1 a 5 deberían realizarse cada dos semanas aproximadamente.

  Los siguientes tratamientos de depilación, del 6º al 8º, deberían distanciarse cuatro semanas.
- Mantenimiento: a partir del 8º, se realizarán tantos tratamientos como sean necesarios, hasta lograr los resultados deseados.

Color del vello	Nivel Fitzpatrick de la piel	Niveles de energía	Zona de tratamiento	Promedio de tratamientos	Intervalo de los tratamientos
Castaño claro a castaño	1–5 (Inclusive)	1-3	Piernas Brazos Axilas Línea del biquini	10-12	Los primeros cuatro tratamiento deberían realizarse aproximadamente cada cuatro semanas, esto es, con un intervalo de cuatro semanas.
Castaño a negro	1–5 (Inclusive)	1-3	Piernas Brazos Axilas Línea del biquini	8-10	

Importante: El tratamiento facial debería realizarse solo con los niveles de energía 1 y 2.

Tratamiento facial

Se puede utilizar Sensilight Mini para tratar zonas del rostro por debajo de la línea del pómulo, como la zona situada sobre el labio, la mejilla, la barbilla y el cuello.

La piel del rostro es una zona sensible que requiere cuidados y precauciones especiales. Asegúrate de seguir cuidadosamente las instrucciones y las medidas de seguridad para evitar los efectos adversos.

Se recomienda realizar primero un tratamiento en otra parte del cuerpo para familiarizarse con el dispositivo, y luego seguir con los tratamientos faciales.

¡Cuidado!

- **No uses el nivel 3 de energía en el rostro: podría causar quemaduras.**
- **No uses Sensilight Mini sobre el rostro encima de la línea del pómulo ni alrededor de los ojos, cejas o pestañas pues esto podría causar graves daños a tus ojos.**



1. Si te ayuda, puedes marcar la zona a tratar con un lápiz de ojos blanco. Utiliza la marca como guía para saber dónde emitir las pulsaciones, para evitar que se superpongan las zonas tratadas o tratar zonas que no sea adecuado tratar.
2. Utiliza un espejo para situar correctamente el marco de tratamiento sobre la zona a tratar.
3. Sigue estas instrucciones de uso y pon especial cuidado en cumplir las instrucciones para la siguiente zona en concreto.

Nota: El vello facial puede ser hormonal y como tal se pueden necesitar mayor número de sesiones para reducir el vello de manera permanente.

Labio superior, mejilla, mandíbula y barbilla

Labio superior: Sitúa el marco de tratamiento en la zona, según se indica en la imagen. Emite una pulsación en cada punto. Evita los conductos de la nariz y el labio, pues esas zonas son más sensibles.

Puedes doblar el labio hacia adentro o presionar los labios juntos para que la zona a tratar se extienda.

Mejilla y mandíbula: Sitúa el marco de tratamiento sobre la zona, según se indica en la imagen. Emite una pulsación en cada punto, moviendo de un lado de la mandíbula o mejilla al otro.

Cuello y barbilla: Sitúa el marco de tratamiento sobre la zona, según se indica en la imagen. Emite una pulsación en cada punto, moviendo de un lado del cuello o barbilla al otro.

Nota: La piel del tercio inferior del cuello es especialmente sensible. Evita superponer las pulsaciones sobre el mismo punto de la zona a tratar.

Para los hombres

Ten cuidado al tratar la zona de la barba: la densidad de vello en esta zona es debida a una mayor cantidad de melanina, que absorbe el calor. Se recomienda realizar el primer tratamiento a un nivel de energía bajo (1 o 2).

Resultados

1. Los resultados del tratamiento de reducción capilar con Sensilight Mini difieren de un individuo a otro según factores biológicos, tipo de piel y de vello y cambios hormonales.
2. Sensilight Mini tiene mayor efectos sobre el vello oscuro, o sobre el vello con más melanina. El vello castaño y castaño claro también responde, pero requiere mayor número de sesiones. Es posible que el vello pelirrojo responda. La respuesta del vello blanco, gris o rubio es más limitada.
3. Pueden tardarse entre 3 y 4 semanas antes de ver los primeros resultados del tratamiento con Sensilight Mini. Ya que el vello crece en tres fases diferentes, solo afectará el tratamiento al que está en fase de crecimiento activo. El vello seguirá creciendo durante dos semanas después de la sesión, pero se caerá de manera natural y gradual conforme se vayan realizando nuevas sesiones.
4. Sensilight Mini es más efectivo sobre el vello oscuro. El vello castaño y castaño claro también responde, pero requiere mayor número de sesiones. Es posible que el vello pelirrojo responda. La respuesta del vello naturalmente blanco, gris o rubio es más restringida. Sin embargo, algunos usuarios han comprobado una reducción del vello tras múltiples sesiones de tratamiento.
5. El número de sesiones para unos resultados a largo plazo difiere para cada tratamiento y cada usuario.
    - Pueden realizarse eventuales tratamientos de mantenimiento en caso de seguir apreciándose crecimiento del vello.
    - Puedes utilizar el registro de tratamientos situado al final de estas instrucciones de uso para anotar las zonas específicas, fechas y duración de los tratamientos realizados.

Cuidados después del tratamiento

- Una vez acabado cada tratamiento, aplica una loción calmante como Áloe Vera. Recomendamos la loción ligera post-RPL de Sensica, especialmente formulada para utilizarse tras el tratamiento.
- Evita usar cremas o productos exfoliantes o blanqueantes al menos 24 horas, puede producir irritación sobre la piel tratada.
- Evita la exposición directa al sol al menos dos semanas tras el tratamiento. Si durante este tiempo expones al sol la piel tratada recientemente, no dejes de aplicarte crema de protección solar de un índice de protección 30 o superior.
- No te depiles las zonas tratadas con cera ni con pinza.

Limpieza y resolución de problemas

Limpieza

- Asegúrate de apagar y desenchufar el dispositivo antes de limpiarlo.
- Se recomienda limpiar el marco de tratamiento después de cada sesión frotándola suavemente con un trapo limpio y seco.
- Mantén seco el dispositivo Sensilight Mini. No limpies ni permitas que entre en contacto con el agua, pues puede producir electrocución.
- Si no tienes previsto utilizar el dispositivo Sensilight en un plazo largo de tiempo, te recomendamos mantenerlo limpio en su caja original.
- Si tienes previsto viajar y llevarte el Sensilight, deberías guardarlo en la caja original y seguir las instrucciones de mantenimiento del siguiente apartado **Instrucciones de almacenamiento**.

Solución de problemas

Si experimentas problemas con el Sensilight Mini, consulta la información que figura a continuación.

- Si el dispositivo no se enciende:
  - Asegúrate de que el cable de alimentación está conectado adecuadamente tanto a la red eléctrica como a la toma de corriente del dispositivo.
  - Asegúrate de que la toma eléctrica tiene corriente.
- Si el dispositivo no emite pulsaciones:
  - Asegúrate de que hay pleno contacto entre el dispositivo y la piel. El botón activador lanzará una pulsación solamente cuando el dispositivo esté en pleno contacto con la piel.
  - Comprueba que la zona que quieres tratar no sea demasiado pequeña, curva o esté situada sobre un hueso y esto impida el pleno contacto. Toda el marco de tratamiento debería estar en contacto con la zona a tratar. Estira y aplana la piel para facilitar este contacto.

Nota: Si el nivel de color que ha detectado el Sensilight Mini es demasiado oscuro, la activación del disparo quedará bloqueada.

Nota: En caso de un problema de seguridad o si la lámpara ha alcanzado el final de su vida útil, una luz roja fija se encenderá y el dispositivo se apagará.

- Error general:
  a. Si hay suciedad o los desechos pegado al marco de tratamiento, debes limpiarla según las instrucciones del anterior apartado **Limpieza**. Si no puedes limpiar la zona, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
  b. En el caso de que tarde en emitirse la pulsación después de situar el dispositivo sobre una zona diferente, deberías pensar en realizar el tratamiento en un ambiente más fresco. Puede que el dispositivo emita las pulsaciones más lentamente en un ambiente cálido.

c. En caso de un error generalizado, vuelve a configurar el dispositivo apágalo. espera 10 segundos y vuelve a conectarlo.

Si continúas experimentando problemas con el dispositivo, ponte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

Servicio de atención al cliente

Todos nuestros dispositivos están fabricados según los estándares más elevados. En el caso poco probable de que tu Sensilight se rompa o deje de funcionar, o si necesitas más información o asistencia, ponte en contacto con nosotros:

+44-0800-923-4833
supportUK@sensica.com

Características del dispositivo

Espectro de luz emitida: 475 [nm] a 1.200 [nm] máx.

Máximo flujo de energía emitida: 5 [J/cm²]

Niveles de energía: 3

Zona de tratamiento (marco): 3 [cm²]

Velocidad: 1 pulso cada 3 segundos; 1 [cm2] por segundo

Fuente de alimentación externa: 12[V], 1,8[A] 100–240 [VAC], 50–60[Hz]

Peso y tamaño del dispositivo: 220 [gr], 135 X 45 X 75 [mm] 7,8 [Oz], 5,3 X 1,77 X 2,96 [in]

Tecnología: Uso doméstico de RPL

Instrucciones de almacenamiento

Condiciones de transporte y almacenamiento	
Temperatura	-10 ºC a 70 ºC (14 ºF a 158 ºF)
Humedad	0% al 90% HR a 55 ºC (131 ºF)
Presión	Sin condensación
Condiciones de funcionamiento	
Temperatura	10ºC a 40ºC (50ºF a 104ºF)
Humedad	30% al 70% HR
Altitud máxima operativa	3.048 m (10.000 ft.)

Etiquetado

Modelo: IPL030EU

Doble aislamiento

Consulta el Manual de instrucciones

Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Mantelo fuera de los ojos

Lee todas las advertencias y medidas de seguridad antes de usarlo

No utilices el dispositivo Sensilight Mini sobre piel bronceada o después de tomar el sol

Mantenlo seco. No dejes que el dispositivo se humedezca. Mantenlo alejado de bañeras, duchas, lavabos y otros recipientes con agua.

Usa solo con la fuente de alimentación original. Para tu seguridad, no utilices nunca adaptadores que no hayan sido aprobados por el fabricante.

Registro del tratamiento

Fecha del tratamiento	Zona tratada	Comentarios

Registro del tratamiento

Fecha del tratamiento	Zona tratada	Comentarios